

Дистрибьютором оборудования под торговой маркой «TEZTER» на территории Российской Федерации является ООО «Передача сигналов».

# Tezter

Дата продажи\* « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ШТАМП  
ПРОДАВЦА

## Монитор-тестер TIP-H-M-4,3(ver.2)

ПАСПОРТ

EAC

\* Заполняется представителем организации, осуществившей продажу

### 1. Назначение и основные сведения об изделии

Монитор-тестер TIP-H-M-4,3(ver.2) предназначен для проверки AHD/CVI/TVI/CVBS и IP-видеокамер на работоспособность. Также монитор-тестер позволяет проверить целостность и качество обжимки кабеля «витая пара» коннектором RJ-45, измерить PoE напряжение, измерить уровень видеосигнала и т.д.

### 2. Основные технические данные

Модели	TIP-H-M-4,3(ver.2)
Дисплей	Touch-screen LCD 4,3"
Разрешение	960x540
Установка ПО	✓
Ethernet	✓
WiFi	✓
Тест сети	✓
Просмотр IP-камер	✓
CVBS	✓
AHD	4mp
CVI	4mp
TVI	5mp
SDI	-
Аудио	✓
PTZ	✓
HDMI-генератор	✓
HDMI-монитор	✓
PoE-тестер	✓
Источник PoE	метод А, до 24Вт
Тестирование каб. "витой пары"	✓
Локатор повреждений каб. линий (TDR)	RJ-45
Цифровой мультиметр	✓
Слот для MicroSD	✓
Выходное питание	DC12V/2A; DC5V/2A (USB).
Аккумуляторная батарея	5000мА/ч, Li-pol
Время работы	до 10 часов
Раб. температура	-10... +50°C
Размеры ШxВxГ(мм)	215x53x127

\* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



### 3. Комплект поставки

Монитор-тестер TIP-H-M-4,3(ver.2) – 1шт;  
Адаптер питания DC12V/2A – 1шт.  
Ответная часть для проверки обжимки UTP – 1шт.  
Литиевая аккумуляторная батарея (7.4V, 5000mA, находится в тестере) – 1шт.  
Кабель BNC-BNC – 1шт.  
Кабель 2pin-«крокодилы» (RS-485) – 1шт.  
Кабель DC-DC – 1шт.  
Кабель TRS 3.5 – «крокодилы» (Аудио) – 1шт.  
Щупы для мультиметра (опционально) – 2шт.  
Micro-SD карта памяти 8ГБ – 1шт.  
Ремешок для тестера – 1шт.  
Ремешок для бокового удержания – 1шт.  
Сумка для переноски – 1шт.  
Руководство по эксплуатации – 1шт.  
Упаковка – 1шт.

### 4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Монитор-тестер, до введения его в эксплуатацию, должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

### 5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация может производиться по правилам утилизации бытовой техники. Соблюдайте правила утилизации Li-pol аккумуляторов.

### 6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

### 7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев от даты продажи (за исключением аккумуляторной батареи, гарантийный срок - 12 месяцев).

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, изготовитель производит ремонт или замену изделия. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр TEZTER находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: <https://tezter.ru/support/garanty>